

Akku-Radio

MR002G

XGT • LXT • CXT • 12 V max - 18 V
- 40 V max

Akku-Radio für den Empfang von AM/FM und Bluetooth-Funktion.

Der Radio kann mit CXT, LXT, XGT Akkus oder über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden und bietet mit einem BL4040 Akku eine Laufzeit von bis zu 27,5 Stunden.

Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht empfohlen / vorgesehen, da die hintere Abdeckung nicht geschlossen werden kann.



XGT **LXT** **CXT** **DC** **AC** **Bluetooth®**

Technische Details

Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akku-Serie: XGT	✓
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Laufzeit 18V / 2,0 Ah	9 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	17,5 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	27,5 h
Internationale Schutzklasse (IP)	IP65
Gewicht mit Akku	4,5 - 5,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah	10,5 h
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	17,5 h
Bluetooth	✓
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers	1,2 W (x2)
12Vmax	

Spezifikationen

- Kompaktes und leichtes Design
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Kompatibel mit CXT-, LXT- und XGT-Akkus
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen

EAN 0088381739047

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

SE00000679
Netzteil



Passendes Zubehör

SE00000679
Netzteil

