

# Akku - Baustrahler LXT

## DML805

14,4 V / 18 V • 1.150 lx

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Akku-Baustrahler mit 20 x 0,5 W LEDs liefert helles und gleichmäßiges Licht. Kann mit 14,4 V oder 18 V LXT Akkus, sowie Netzstrom betrieben werden. Makita Stativ optional erhältlich, passt auch auf herkömmliche Kamera- und Laser-Stativ. Leuchtdauer mit einem 5,0 Ah Akku ca. 8-16 Stunden.



### Technische Details

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Akkuspannung                  | 14,4 / 18 V        |
| Akku-Serie: LXT               | ✓                  |
| Lichtstrom                    | 750 / 450 Lumen    |
| Leuchtstärke (1 m Entfernung) | 1150 / 750 lx      |
| Laufzeit 18V / 2,0 Ah         | 3,5 / 7 h          |
| Laufzeit 18 V / 4,0 Ah        | 6,5 / 13 h         |
| Laufzeit 18 V / 5,0 Ah        | 8,5 / 17 h         |
| Länge des Netzkabels          | 2,5 m              |
| Gewicht mit Akku              | 2,3 - 2,6 kg       |
| Produktabmessung (L x B x H)  | 214 x 261 x 328 mm |
| Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)        | Li-ion             |
| Gewicht ohne Akku             | 2,0 kg             |
| Vertikale Winkeleinstellung   | 360 °              |

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Automatisches abschalten bei zu niedrigem Akkustand
- Kompaktes und leichtes Design

**EAN 0088381699303**

Link zur Produktseite - [www.makita.at](http://www.makita.at)



# Weitere Informationen

## ■ Passendes Zubehör

**A-58154**  
Blendschutzfolie



**GM00001396**  
Schraubzwinge, Spannungsbereich 0 -



**GM00002283**  
Stativ

